

Cambio mensajes de voz

Con el teléfono colgado de operadora.

- 1º) Entrar en programación ***00#**
 - 2º) En pantalla nos sale Sistema – Individual . Apretar **Sistema**
 - 3º) Nos pide el password **33333** **picar enter (F2 + #)**
 - 4º) En pantalla tenemos Enter Command
 - Para mensaje entrada comando **4401**
 - Para mensaje asistente comando **4411**
 - Para mensaje Buzón común **4417**
 - 5º) Picamos dos veces enter (es Decir) la tecla **Func2 + # Func2 + #**
A partir de aquí los pasos son los mismos para la voz de entrada como para la del buzón.
- 1-- **4401** a) Voice Answer 01 – 32 (poner nº de mensaje) Ej: 01 – 02 – etc.
b) Enter (**Func2 + #**)
 - 2-- **4411** a)Automatic attendant numero: (poner nº de mensaje) Ej: 01 – 02- etc.
b)Enter (**Func2 + #**)
 - 3-- **4417** a) Common Mailbox (poner nº de mensaje) Ej: 01 – 02- etc.
b)Enter (**Func2 + #**)

En pantalla tenemos 4 opciones:

Record	play-black	erase	return
(grabar)	(escuchar)	(borrar)	(volver)

Se recomienda escuchar el mensaje previamente a grabarlo, por si no es el mensaje que queremos.

c)Para grabar el mensaje apretar Record, empezar a hablar, al acabar apretar enter (**FUNC2 + #**)

Tras grabarlo o escucharlo, hemos de comprobar que a la derecha del centro de la pantalla, seguimos estando en el mensaje deseado (Ej: 01)
En caso contrario, apretar return y volvemos al paso A.

Para salir de la grabación del mensaje, tenemos dos opciones:

- 1) si queremos salir del todo, ltecleamos la C del teclado debajo del + de volumen.
- 2) Si lo que queremos es grabar otro mensaje podemos volver al paso A o al paso de Enter Command apartado 4. y seguir grabando otro tipo de mensajes, (Ej: codigo 4417 del buzón común.

Para grabar los mensajes del buzón común se siguen los mismos pasos que con el asistente. Lo único que varia es el código de entrada, 4424, 4411 o 4417.

Para cambiar el nº de mensaje seguir los pasos siguientes a partir del paso 4
El comando a introducir es 8507 **Func2 + #** nº de buzón siempre **00 Func2 + #** y a continuación el nº de mensaje (Ej: 01 – 02 – etc.)que queramos que nos salga eal poner la centralita en servicio nocturno. **Func2 + #**